

# Set de finition 1-2-3 pour interrupteur rotatif pour moteurs, anthracite

**Code de référence: 122-65936**

## **Description**

Enjoliveur avec bouton rotatif pour la commande de moteurs. Le bouton rotatif permet de commander un moteur en trois régimes de vitesse. Par exemple pour la commande de la ventilation. Couleur de finition: anthracite.

## **Cahier des charges**

Set de finition 1-2-3 pour interrupteur rotatif pour moteurs, anthracite. L'enjoliveur se fixe sur l'interrupteur rotatif. Le bouton de réglage se glisse sur l'axe de commande du mécanisme. Le milieu de l'enjoliveur est indiqué de manière ineffaçable sur le côté supérieur. Le bouton de réglage avec graduation doit être placé en face de cette indication. Le bouton de réglage présente une bague sur laquelle 1, 2 et 3 sont inscrits de manière ineffaçable et il se fixe sur l'axe de commande de l'interrupteur rotatif.

Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.

- Degré de protection: L'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement a un degré de protection IP41.
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Matériau bague d'accrochage: La bague d'accrochage du bouton de réglage est réalisée en pc+pbt et est colorée dans la masse, gris foncé.
- Couleur: laqué anthracite
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions: 45 x 45 x 22 mm
- Marquage: CE