

# Set de finition pour variateur à bouton-poussoir 2-100 W, cream

**Code de référence: 100-31002**

## **Description**

Set de finition avec bouton-poussoir pour variateur à bouton-poussoir 2-100 W. Couleur de finition: cream.

## **Cahier des charges**

Set de finition pour variateur à bouton-poussoir 2-100 W, cream. La touche et le disque central (bord) forment un tout. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.

- Nombre de boutons de commande: 1 touche de commande
- Degré de protection: L'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement a un degré de protection IP41.
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: cream (coloré dans la masse, par approximation RAL1013)
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions: 44 x 44 x 8 mm
- Marquage: CE