

Module de commutation (3x)


Le module de commutation triple convient pour commuter au maximum trois circuits de commutation distincts, p.ex. des points d'éclairage ou des prises de courant. Le module permet de relier un conducteur neutre en vue d'un câblage ordonné dans l'armoire. Le module est muni de trois LED d'indication et d'une LED de statut. Des relais bistables garantissent une faible consommation d'énergie.



550-00103

4 year warranty

Module de commutation pour Niko Home Control pour trois circuits différents



Ce module vous permet de commander trois circuits différents, par exemple des points d'éclairage, des prises de courant ou des vannes de régulation. Chaque contact peut aussi être commandé manuellement à l'aide d'un bouton. Le module permet de relier un neutre en vue d'un câblage ordonné dans le coffret électrique. Muni de trois LED de feed-back et d'une LED de statut, il consomme très peu d'énergie.

Module de commutation pour Niko Home Control pour trois circuits différents. Les modules de commutation existent en version triple ou sextuple qui vous permettent de commuter, respectivement, trois ou six circuits.

Le signal de bus de l'unité de contrôle active une ou plusieurs sorties du module de commutation. Vous pouvez aussi activer et désactiver les sorties manuellement à l'aide des boutons qui se trouvent sur le module de commutation. Attention : Cette activation ou désactivation est temporaire, car elle est remplacée lors de la communication suivante sur le bus. L'activation ou la désactivation des sorties passe par le relais bistable économe en énergie qui se trouve dans le module. L'état du relais ne change que si l'unité de contrôle ou un bouton de commutation génère une impulsion de données.

Lorsque le module fonctionne normalement, la LED STATUS ne s'allume qu'en mode TEST. Si une ou plusieurs erreurs surviennent, cette LED clignote afin d'indiquer le code de l'erreur ayant la plus grande priorité.

- raccordement de 1 phase uniquement par module de commutation
- charge maximale : 230 V – 16 A par canal
- charge maximale du module total : 230 V – 32 A
- 3 circuits de commutation distincts possibles sur la même phase
- Compatible avec le mode solaire Niko Home Control

- Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN
- Bornes de raccordement: 2 x 4 bornes à vis
- Capacité de fil: 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm² par borne de raccordement
- Température ambiante minimum: 0 °C
- Température ambiante maximum: +45 °C
- Dimensions DIN: 2TE DIN
- Dimensions (HxLxP): 91.7 x 35 mm
- Marquage: CE

