



## Dubbele wisselschak. gescheiden ingang

303808

### Design

Type bedieningspaneel	2-polige schakelaar
-----------------------	---------------------

### Uitvoering

- dubbel uit/wissel, gescheiden ingangsklemmen

### Bedienen en signaleren

- nee

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC

### Stroom

Schakelstroom	10 AX
---------------	-------

### Materiaal

Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	mat

### Afmetingen

Diepte	41,6 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Contactafstand	> 3 mm

### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60669-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0632-1
Soort verbinding	Schroefaansluiting
- met schroefklemmen	

#### Samenstelling

- voor verlichting

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

#### Identificatie

Toepassing	Lichtbesturing
Hoofddesignreeks	LICHTBESTURING

"interrupteur double va-et-vient Berker