



VEDO34MNL

CENTRALE VEDO 34, BOÎT.MÉTAL, ALIMENT.1,5A DUTCH



Alarmcentrale serie VEDO in metalen opbouwbehuizing, met schakelende voeding van 3A. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 68 gemengde bedrade/draadloze zones, 1 zone 24 uur, dubbele functie voor maximaal 136 zones, geïntegreerde PSTN-telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open-collector-uitgangen. Voor het beheer van max. 8 partities met 16 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 12 IN/OUT-uitbreidingen, 8 proximitylezers, 8 SafeKey keypads, 4 SafeTouch, 4 Planux/Mini Touch Managers en 3 draadloze ontvangers. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, single, double en triple gebalanceerd en als double-zone. Afmetingen (B x H x D) 440 x 315 x 95 mm.



VEDO34MNL

CENTRALE VEDO 34, BOÎT.MÉTAL, ALIMENT.1,5A DUTCH

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Nombre total d'entrées	8 extensible à 34
Nombre d'entrées sur carte (n°)	8
Fonction double	Oui
Nombre maxi de zones (fonction double) (n°)	68
Type d'équilibrage	NO, NF, simple, double, triple, anti-brouillage, double, EOL
Nombre zones radio (n°)	34
Nombre de sorties (n°)	36
Nombre sorties relais embarquées	1 (3A@24VDC)
Nombre sorties TC embarquées (n°)	2
Nombre des zones (n°)	8
Nombre de codes d'utilisateur (n°)	32
Nombre codes installateur (n°)	6
Partialisations gérées (n°)	2
Nombre programmes d'accès (scénarios) (mm)	8
Nombre plages horaires (n°)	16
Nombre minuteriers (n°)	8
Messages audio - Synthèse vocale (n°)	32
Programmation centrale	USB, LAN
Marques/Certifications	EN50131 grade 2, Incert

COMMUNICATION

Numéros de téléphone gérés par le transmetteur numérique (n°)	4
Numéros de téléphone gérés par le transmetteur vocal (n°)	16
Type de BUS de connexion	RS485
Nombre maxi d'adresses électroniques (n°)	16
Transmetteur numérique intégré	Oui



VEDO34MNL

CENTRALE VEDO 34, BOÎT.MÉTAL, ALIMENT.1,5A DUTCH

COMMUNICATION

Gestion de l'interface guide vocal	Oui
------------------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Application	Vedo
Logiciel	Safe Manager

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Hauteur (mm)	445
Largeur (mm)	320
Profondeur (mm)	90
Poids (g)	5500
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 55
Boîtier	Métallique
Protection Tamper	Si

MODULE EXPANSION ON BUS

Nombre extensions IN/OUT (n°)	8
Nombre lecteurs de proximité (n°)	8
Nombre claviers Safekey (n°)	8
Nombre claviers Safetouch (n°)	2
Nombre superviseurs (n°)	2
Nombre récepteurs radio (n°)	2
Nombre modules de conversion PAL/IP (mm)	2
Nombre caméras gérées (n°)	16

MODULE EXPANSION PLUG

Module audio	Oui
GSM module	Oui
Module IP	Oui



VEDO34MNL

CENTRALE VEDO 34, BOÎT.MÉTAL, ALIMENT.1,5A DUTCH

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	100÷240
Courant fourni par la centrale	1500
Nombre sorties alimentation auxiliaire à bord (n°)	2
Type de batterie prévu	12V / 18Ah



VEDO34MNL

CENTRALE VEDO 34, BOÎT.MÉTAL, ALIMENT.1,5A DUTCH

ACCESSOIRES



PSU15

ALIMENTATION 14 VCC / 1,5A

Alimentation switching Open Frame, chargeur de batterie PB, entrée 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, sortie 13.8 VDC / 5 A. Dimensions (L x H x P) 110 x 33 x 80 mm. Certifiée EN50131-6 niveau 2.



PCBVEDO34NL CARTE CENTRALE VEDO 34 DUTCH

Alarmcentrale serie VEDO in opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS, met schakelende voeding van 1,5A. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 34 gemengde bedrade/draadloze zones, 1 zone 24 uur, double-functie voor maximaal 68 zones, geïntegreerde PSTN-telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open-collector-uitgangen. Voor het beheer van max. 8 partities met 8 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 8 IN/OUT-uitbreidingen, 8 proximitylezers, 8 SafeKey keypads, 2 SafeTouch, 2 Planux/Mini Touch Managers en 2 draadloze ontvangers. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, single, double en triple gebalanceerd en als double-zone. Afmetingen (B x H x D) 260 x 280 x 80 mm.



VEDO34MNL

CENTRALE VEDO 34, BOÎT.MÉTAL, ALIMENT.1,5A DUTCH

ACCESSOIRES



BOXMETAL

BOÎTIER MÉTALLIQUE MURAL POUR CENTRALES SÉRIE VEDO

Boîtier mural métallique couler blanc pour cartes centrale série VEDO art. PCBVEDO10FR, PCBVEDO34FR et PCBVEDO68FR. Peut accueillir les batteries 7 Ah ou 15 Ah, les alimentations art. PSU15 ou PSU50, 2 cartes d'extension sur bus, autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture. Dimensions (L x H x P) 315 x 440 x 100 mm. Certifiée EN50131 Grade 2.