

Date _____

Name _____

Client _____

Project name _____

Quote# _____



Type/Quantity _____

27/08/2018 15:39:03

DEEP RINGO LED IP 93033

202 273 811 932

[Lien web](#)



Forme/taille découpée:	⌀ 76 mm
Profondeur d'encastrement:	90 mm
Épaisseur de la surface de montage:	min.5
Coloris disponibles:	NOIR (202 273 811 932 B) BLANC (202 273 811 932 W) OR MAT (202 273 811 932 MMAT)

NON ADJUSTABLE
 INCL.1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 3000K / max.1075lm
 INCL.1 x REFLECTOR FL-33°
 EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Technics LED:	Source lumineuse: 1075 lm // 10 W // 110 lm/W Luminaire: 793 lm // 12 W // 66 lm/W
---------------	---

Classe: III

Poids:	0.3 KG
Niveau de protection:	IP44/20
Distance minimale:	indisp.

Options: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM


Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, Consultez le manuel svp [202_273_811_XXX_HAND.pdf](#)

DEEP RINGO LED IP 93033
202 273 811 932


La compatibilité du plafond




Plafond suspendu




Placoplâtre / BA13




Stucanet




Bois




Béton




Béton + plâtre



Hourdis béton + plâtre




Dalle béton préfabriqué




Dalle béton préfabriqué +
plâtre

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 48 350 ED7
Nombre de luminaires: 2 / - / -

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1
Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5
Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL
Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W WDL
300 48 350 WDL
Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1
Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5
Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL
Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL
Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110
220-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91
110-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 2(1)

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W DIM8
300 90 312
110-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 2(2)

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116
220-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 2->2

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108
110-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 1(1)

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8
300 90 119
220-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121
220-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 1

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92
110-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 2(1)

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120
110-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 2->2(2)

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914
110-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 3(3) / 3(3) / -

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64
110-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 2(1) / 2(1) / -

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 2(1) / 2(1) / -

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 2 / 2 / -

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 2(2) / 1(1) / -

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 2(2) / 2(1) / -

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/50-60Hz
Nombre de luminaires: 3(3) / 3(3) / -

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 3->3 / 2->3 / -

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 5(5) / 4(3) / -

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 5(5) / 4(3) / -

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5
300 90 125
110-240V / 50-60Hz
Nombre de luminaires: 1(1) / 1(1) / -

 DELTALIGHT®

DEEP RINGO LED IP 93033
202 273 811 932

Fiche techn.

Image de projet connexe de la famille de produits:

