

# Interrupteur va-et-vient double

## SOCLE




170-02605

Avec bornes automatiques et griffes

## SET DE FINITION



	100-61505		101-61505		102-61505
	104-61505		121-61505		122-61505
	123-61505		124-61505		154-61505
	157-61505		161-61505		200-61505
	220-61505		221-61505		



10 A  
250 Vac

## SET DE FINITION AVEC DEUX VOYANTS TRANSPARENTS (VOIR ACCESSOIRES POUR ÉLÉMENTS D'ÉCLAIRAGE À LED)



	100-61507		101-61507		102-61507
	104-61507		121-61507		122-61507
	123-61507		124-61507		154-61507
	157-61507		161-61507		200-61507
	220-61507		221-61507		

## APPAREIL COMPLET AVEC BORNES AUTOMATIQUES ET GRIFFES



	100-62608		101-62608
--	-----------	--	-----------

CE

NF  
LCIE

CEBEC

## AVANTAGES

### Fils qui restent solidement en place

- le fil reste solidement en place, grâce à la borne automatique de grande qualité et à longue durée de vie, testée selon la norme
- le déverrouillage des conducteurs est situé à l'avant dans tous les mécanismes, le câblage ne peut donc pas appuyer sur le déverrouillage lorsqu'il est repoussé dans la boîte d'encastrement et les fils ne peuvent donc pas se détacher

### Installation plus rapide et plus facile

- toutes les bornes automatiques sont situées dans la partie supérieure du socle :
  - de sorte que tous les fils peuvent être coupés et dénudés à la même longueur
  - de sorte qu'il subsiste un dégagement plus grand sous le mécanisme pour plier facilement les fils et placer le mécanisme dans la boîte d'encastrement, sans que le câblage ne repousse le mécanisme vers le haut

## Qualité Niko

- longue durée de vie, car la borne automatique reste dans les limites de la norme en cas d'échauffement et de chute de tension.
- le socle métallique reste bien en place, même sur des murs inégaux, ne se rompt pas et n'est pas soumis à la fissuration sous tension (petites fissures)
- de solides griffes métalliques à grande profondeur d'engrènement (31 mm) restent en place lors du montage et peuvent être vissées solidement, de manière que les prises de courant restent ultérieurement bien en place dans le mur et que les mécanismes ne se positionnent pas de travers

## Données techniques

puissance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 AX/250 Vac</li> </ul>
dimensions du socle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 71 mm x 73 mm x 29 mm (l x L x H)</li> </ul>
type de connexion filaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bornes automatiques</li> </ul>
fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interrupteur</li> <li>• contacts cubiques en argent (sans cadmium) montés en forme de croix</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• les alvéoles sont équipées de bornes automatiques pour fixer les fils</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fil jusqu'à 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> par borne de raccordement</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• longueur de dénudation 12 mm</li> <li>• indication ineffaçable à l'arrière : longueur de dénudation et schéma de raccordement</li> <li>• indication ineffaçable à l'avant : désignation des bornes et symbole de commutation</li> </ul>
méthode de fixation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• griffes s'ouvrant par serrage de vis munies d'une tête de vis mixte (Pz1 ou encoche 1 x 5 mm), pour la fixation dans la boîte d'encastrement munie de surfaces d'engrènement</li> <li>• profondeur d'engrènement des griffes : 31 mm</li> <li>• les griffes peuvent être repoussées dans leur position initiale</li> <li>• les griffes peuvent être écartées à l'aide d'un tournevis</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• montage simple et rapide d'un ou de plusieurs mécanismes en indiquant (ligne de craie, laser, ...) le milieu du support d'encastrement</li> <li>• assemblage vertical à entraxe 60 mm en faisant glisser plusieurs socles l'un dans l'autre, ceux-ci se verrouillent automatiquement</li> <li>• assemblage vertical à entraxe 71 mm à l'aide de rabats préformés dans la partie inférieure, en repliant les rabats vers l'intérieur sur une distance de 1 mm, les socles s'appuient l'un sur l'autre et l'entraxe reste assurée</li> <li>• l'assemblage horizontal de plusieurs socles se fait rapidement et parfaitement à l'aide de queues d'aronde pliées vers le haut sur les côtés gauche et droit</li> <li>• robustesse supplémentaire due au repliement des bords vers le haut sur la face extérieure du socle et au fléchissement vers l'intérieur</li> </ul>
support d'encastrement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• épaisseur du métal 1 mm</li> <li>• galvanisé sur toutes les faces après découpe, également sur les faces découpées</li> <li>• comprenant 4 encoches avec logement de vis de 7 mm</li> <li>• comprenant 4 logements de vis (désignés par un symbole de vis) d'un diamètre de 3 mm pour montage sur des panneaux</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 ouvertures rectangulaires (7 x 2,5 mm) pouvant compenser un jeu de 1 à 1,2 mm, si la boîte d'encastrement dépasse du plafonnage, de manière que la plaque de recouvrement puisse s'intégrer parfaitement au mur</li> </ul>
degré de protection	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP41 pour l'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement</li> </ul>
partie saillante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,5 mm</li> </ul>

profondeur d'encastrement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 mm</li> </ul>
matériau du socle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• urée-formaldéhyde (UF) à haute résistance à la chaleur</li> <li>• blanc RAL 9010 (par approximation)</li> </ul>
élément d'éclairage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pourvu de 2 niches rectangulaires destinées à des éléments d'éclairage</li> <li>• niches gauche et droite : encliquetage des éléments d'éclairage avec fils fins</li> </ul>

### Schéma de raccordement

