

Interrupteur va-et-vient à témoin, 10 A/250 Vac

Avec voyant transparent sans symbole L'élément d'éclairage à LED doit être commandé séparément (voir accessoires).

APPAREIL COMPLET AVEC BORNES AUTOMATIQUES, À L'EXCLUSION DE LA BOÎTE (IP55)



700-37605



701-37605



761-37605



AVANTAGES

Étanche aux jets d'eau

- garanti IP55, également pour les cadres d'encastrement, même sur des surfaces inégales
- boîtes robustes, résistant aux coups IK07
- meilleure résistance aux agents chimiques (PP et ABS)
- entrée arrière centrale sur boîtes avec entrées à membrane

Fils qui restent solidement en place

- le fil reste solidement en place, grâce à la borne automatique de grande qualité et à longue durée de vie, testée selon la norme
- le déverrouillage des conducteurs est situé à l'avant dans tous les mécanismes, le câblage ne peut donc pas appuyer sur le déverrouillage lorsqu'il est repoussé dans la boîte en saillie et les fils ne peuvent donc pas se détacher

Installation plus rapide et plus facile

- toutes les bornes automatiques sont situées dans la partie supérieure du socle :
 - de sorte que tous les fils peuvent être coupés et dénudés à la même longueur
 - de sorte qu'il subsiste un dégagement plus grand sous le mécanisme pour plier facilement les fils et placer le mécanisme dans la boîte en saillie, sans que le câblage ne repousse le mécanisme vers le haut

Qualité Niko

- longue durée de vie, car la borne automatique reste dans les limites de la norme en cas d'échauffement et de chute de tension.

 10 A
250 Vac

CE

NF
LCIE

CEBEC

Données techniques

puissance	<ul style="list-style-type: none"> 10 A/250 Vac
dimensions	<ul style="list-style-type: none"> 72 mm x 72 mm x 20 mm (L x l x H)
type de connexion filaire	<ul style="list-style-type: none"> bornes automatiques
fonction	<ul style="list-style-type: none"> interrupteur alvéoles à grande surface de contact qui serrent les broches d'une fiche sans support du socle
	<ul style="list-style-type: none"> les alvéoles sont équipées de bornes automatiques pour fixer les fils déverrouillage manuel ou à l'aide d'un tournevis par l'avant
	<ul style="list-style-type: none"> toutes les bornes de raccordement dans la partie supérieure du socle fil jusqu'à 2 x 2,5 mm² par borne de raccordement
	<ul style="list-style-type: none"> longueur de dénudation 12 mm indication ineffaçable à l'arrière : longueur de dénudation et schéma de raccordement indication ineffaçable à l'avant : désignation des bornes et symbole de commutation
dégagement pour câblage	<ul style="list-style-type: none"> dégagement pour câblage de 21,9 mm sous le mécanisme le mécanisme est maintenu par 2 supports placés latéralement dans la boîte un raccord à enclenchement maintient le mécanisme câblé en place
degré de protection	<ul style="list-style-type: none"> IP55 pour l'ensemble mécanisme et boîte d'encastrement IK57 après montage
partie saillante	<ul style="list-style-type: none"> 11 mm
matériau de la boîte en saillie	<ul style="list-style-type: none"> boîte : polypropylène résistant aux chocs, antipoussière, sans halogènes et autoextinguible (UL94-V2/1,6 mm) covercle : ABS inaltérable
couleur	<ul style="list-style-type: none"> gris : RAL 7635 (boîte) + RAL 7036 (covercle/touche) blanc : RAL 9010 noir : RAL 9005

Schéma de raccordement

