



TOPO Mighty Transformateur 12V AC 0-105W / LED 0-70W DIM

Numéro d'article 145685

BAI TOPO Mighty Souris Transformateur électronique 12V LED 0-70W et Halogène 0-105W 113x44x28mm Min/Max Longueur du câble secondaire 30-200cm Mouse Gradable phase ascendante et phase descendante

Bailey lance la gamme de transformateurs électroniques tOpO, qui répondent à de nombreux besoins sur le marché. Le nom "tOpO" signifie "souris" en italien, en effet ces transformateurs sont petits, astucieux, et très résistants. Les transformateurs tOpO se logent très bien dans des espaces réduits, comme les faux-plafonds. Ils sont dimmables et la gradation fonctionne de 0 à 100%, idéal pour les lampes LED, car il n'y a pas de charge minimum en sortie du transfo à respecter, contrairement à beaucoup de modèles du marché. Ces transformateurs peuvent alimenter aussi bien des lampes LED que des lampes halogènes en 12V. Ils sont compatibles avec les variateurs avec coupure en début de phase (RL) ou en sortie de phase (TRIAC). Les puissances maximales à respecter sont: Mighty: 105W en halogène ou 70W en LED, Jerry: 70W halogène ou 45W en LED, Mini: 50W halogène ou 30W en LED. L'ensemble de la gamme est facilement reconnaissable grâce à l'enveloppe de couleur verte spécifique à Bailey.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Transformateur TBT / lampe halogène TBT
Code produit	145685
Marque	Bailey
Nom série de produits	Light control
Type de produit	TOPO Electronic Transformer

Attributs de classification

compatible IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
classe de protection (IP)	IP20
hauteur [mm]	28
largeur [mm]	44
longueur [mm]	113
nombre de points de dérivation (paires)	1
avec disjoncteur secondaire	Non
protection contre les surchauffes	Oui
protection contre les surcharges	Oui
protégé contre les courts-circuits	Oui
couleur	vert
matériau du boîtier	plastique
encastrement	Oui
montage en saillie	Non
type de raccordement côté secondaire	borne à vis
type de raccordement côté primaire	borne à vis
Classe de protection (NEMA)	autre
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage RF	Non
Réglage programmable	Non
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage phase descendante	Oui
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DALI	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage 0-10 V	Non
Sans fonction de réglage	Non
puissance [W]	0 - 105
tension de sortie [V]	11.5 - 11.5
tension d'entrée [V]	220 - 240
transfo de sécurité	Oui
type de transfo	transfo électronique

Produits similaires



143820
LED Transformateur
12V AC 0-45W DIM
LED lampe



145684
TOPO Jerry
Transformateur 12V
AC 0-70W / LED
0-45W DIM