

Pack alarme 8 zones sans fil avec box maison connectée

Pack Tyxal+ BENELUX • réf.6410196

Dites le à vos clients

- Pilotez votre alarme en local ou à distance depuis votre smartphone grâce à l'appli Tydom
- Dissuadez les intrus grâce à la puissante sirène d'alarme
- Ajoutez des caméras Tycam 1100/2100 sans abonnement, synchronisez les caméras à l'alarme et déclencher la sirène de la centrale à distance
- Pilotage d'automatismes (portail, éclairage) avec les télécommandes porte-clé



Fonctions

- Protection de 1 à 8 zones indépendantes
- Gestion jusqu'à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes...)
- Détections volumétrique et périmétrique
- Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
- Pilotage de l'alarme et visualisation du logement et des extérieurs avec des caméras Tycam sur l'appli Tydom

+ Installateur

- Simple à installer : pack préconfiguré et passerelle IP à connecter sur la box internet
- Choisissez entre la détection de mouvement standard ou sélective animaux
- Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Caractéristiques techniques

Centrale CS 8000 Tyxal+ (x1)

Indice IP	40	Mode de pose	A visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)	109 dBA (+/-2 dB)
Type de tonalité de la sirène intégrée	Intrusion Incendie Technique Carillon Détresse	Type d'alimentation	Piles
Nombre maximum de périphériques	50	Technologie de communication	X3D

Détecteur d'ouverture DO blanc Tyxal+ (x1)

Indice IP	30	Mode de pose	A visser
------------------	----	---------------------	----------

Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Type d'alimentation	Piles
Technologie de communication	X3D		

Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (x2)

Indice IP	30	Mode de pose	A visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Portée de la détection (m)	0.5 à 12m avec lentille standard et 2 à 10m avec lentille immunité animaux
Angle de vue horizontal (°)	90	Type d'alimentation	Piles
Technologie de communication	X3D		

(x1)

Indice IP	44	Mode de pose	A visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Puissance sonore (dB)	103
Type de tonalité	Intrusion Pré-alarme Incendie Détrousse	Type d'alimentation	Batterie
Type de bornier	Débrochable	Technologie de communication	X3D

Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x2)

Indice IP	32	Autoprotection	Non
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de voies automatisme	2

Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16	Technologie de communication	X3D
--	----	-------------------------------------	-----

Clavier CLT 8000 Tyxal+ (x1)

Indice IP	31	Mode de pose	Saillie A visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Type d'alimentation	Piles
Technologie de communication	X3D		

Box Tydom Home (x1)

Indice IP	30	Mode de pose	A poser
Technologie de communication	X3D ZigBee X2D	Nombre maximum d'équipements	136
Type d'alimentation	Secteur	Longueur du câble fourni (m)	1.50

Lentille simple LS Tyxal+ (x2)

Indice IP	30	Mode de pose	A clipser
------------------	----	---------------------	-----------

Lentille animaux LA Tyxal+ (x2)

Indice IP	30	Mode de pose	A clipser
------------------	----	---------------------	-----------