



# Minuterie modulaire électronique multifonctionnelle - alimentation 230 V - 50/60 Hz - contact 230 V - 16 A - 1 module de 17,5 mm - réglage de 30 s à 12 min

**Réf. 004704**

<https://ecatalog.be/fr/produit/004704>

## Caractéristiques

**Description de facturation:** Minuterie multifonction 230 V - 16 A - 1 module  
**Serie/Type:** Rex Rex800  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 19  
**Prédécesseur:** 004705

**Code marchandise:** 85365080  
**EAN-code:** 3245060047047  
**Poids net:** 0,096 Kg  
**Emballage mini:** 1

**Assortiment Clé:** Non

<b>fonction:</b> électronique avec fonctions multiples	<b>type de tension de commande 1:</b> CA	<b>retardement du déclenchement:</b> 0.5 - 12 min
<b>type de montage:</b> rail DIN	<b>fréquence de tension de commande 1:</b> 50 - 60 Hz	<b>contact à poussoir courant de lampe à effluves:</b> 50 mA
<b>largeur dans les unités de partition:</b> 1	<b>tension de commande 2:</b> 8 - 230 V	<b>type de commutation:</b> circuit 3 et 4 conducteurs
<b>profondeur d'encastrement:</b> 70 mm	<b>type de tension de commande 2:</b> CA/CC	<b>préavis d'extinction:</b> clignoter
<b>nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:</b> 1	<b>fréquence de tension de commande 2:</b> 50 - 60 Hz	<b>fonction de courant de surcharge sélectionnable:</b> Oui
<b>nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:</b> 0	<b>courant de commutation assigné:</b> 16 A	<b>réarmement:</b> réarmable
<b>nombre de contacts en tant qu'inverseurs:</b> 0	<b>courant de commutation max. (cos phi = 0,6):</b> 13 A	<b>tension d'alimentation:</b> 250 V
<b>tension de commande 1:</b> 8 - 230 V		<b>type de tension d'alimentation:</b> CA
		<b>charge max. de lampe à incandescence:</b> 2000 W
		<b>charge max. de lampe fluorescente:</b> 1000 VA
		<b>charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):</b> 1000 VA
		<b>charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):</b> 1000 VA

## Documentation

**Catalogue**  
 Legrand 2020-2021 - p.202



**Notice Produit**  
 291959-07.pdf



## Images

