

Set de finition avec sortie de câble pour cache-trou avec serre-fil, anthracite

Code de référence: 122-76001

Description

Le cache-trou central permet par exemple de dissimuler une connexion TV. La sortie de câble sous le cache-trou évite d'arracher le câble. Couleur de finition: anthracite.

Cahier des charges

Set de finition avec sortie de câble pour cache-trou avec serre-fil, anthracite. L'enjoliveur est muni d'une ouverture (6,6 mm) qui peut être agrandie jusqu'à 14,4 mm si l'on casse les parties défonçables. L'enjoliveur se fixe sur le support avec serre-fils. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.

- Degré de protection: L'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement a un degré de protection IP41.
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué anthracite
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions: 45 x 45 x 15 mm
- Marquage: CE