

Série9 DC915SGL

Kit carillon sans fil comprenant un carillon mobile avec extension de portée, mode Sommeil et un bouton poussoir – Gris

Le kit carillon Honeywell DC915SGL vous évitera le désagrément de manquer un visiteur car il est doté d'une pile d'une durée de service de 5 ans, que sa portée sonore atteint 100m et que la portée de la connexion sans fil est de 200m. Il est doté du mode Sommeil pour que vous puissiez vous reposer sans être dérangé, tandis que le halo lumineux vous avertit quand le carillon est inaudible. Associez deux carillons ensemble pour une couverture plus étendue et une plus grande tranquillité d'esprit.



Contenu du pack:

1 x kit carillon sans fil mobile, 1 x Bouton poussoir sans fil, 1 x Pile CR2032 (3V), 1 x Guide de démarrage rapide, 1 x Sécurité et garantie, 1 x Déclaration de Conformité,

Particularités et avantages clés :

Ne manquez jamais un visiteur ou un livreur - Posez le kit carillon mobile où que ce soit dans la maison car Honeywell ActivLink™ fournit une liaison sans fil fiable qui peut atteindre 200 m pour un niveau sonore de 90 dB audible jusqu'à 100 m. Vous pouvez aussi associer deux kits carillons et faire passer la portée à 400 m.

Ne soyez pas dérangé - Grâce au volume réglable et au mode Sommeil/Silence, qui coupe le kit carillon aussi longtemps que vous le désirez ou pendant des périodes fixes de 3, 6, 9 ou 12 heures, aucun membre de la famille ne sera dérangé, que ce soit pendant le visionnage d'un film ou le sommeil.

Alertes visuelles - Le Halo lumineux et la LED clignotante offrent deux moyens discrets mais efficaces pour compléter la mélodie dans les environnements bruyants, ou vous avertir lorsque le carillon ne peut être entendu.

Design révolutionnaire - Compacts et parfaitement dessinés, les kits carillons blancs et gris de la gamme, ont été conçus pour s'harmoniser avec votre maison.

Tranquillité d'esprit - Tranquillité d'esprit pour les visiteurs grâce à la DEL confirmation dont est muni le bouton et tranquillité d'esprit pour vous du fait de la présence de la touche secrète qui commande une mélodie différente, associée aux membres de la famille et aux amis. Pour une tranquillité d'esprit totale, laissez Honeywell ActivLink™ interconnecter le kit carillon avec les accessoires de sécurité Honeywell et les kits d'alarme domestique pour construire un système d'avertissement et d'alarme très personnalisé.

Fiabilité et qualité - Le protocole sans fil Honeywell ActivLink™, 868 MHz, est un moyen innovant qui permet une plus grande couverture, une durée de vie des piles jusqu'à 5 ans et une meilleure fiabilité des connexions. De plus, nos produits sont garantis 2 ans.

Taille compact et son digital optimisé - Tous les kits carillons Honeywell bénéficient de techniques numériques qui améliorent la qualité sonore et permet de les rendre plus audibles dans la maison comme dans le jardin en dépit de leur faible encombrement!

Faciles à poser - Les kits carillons Honeywell sont liés d'usines et prêts à fonctionner dès leur sortie de l'emballage ; pour certains il n'est même pas nécessaire de poser une vis et le logement des piles est si aisément accessible que tout est prêt en quelques minutes. Tous sont couverts par une garantie produit de 2 années.

Caractéristiques :

kit carillon sans fil mobile

Couleur	Gris
Wall mounted	Optional
Fréquence / Portée sans fil*	868MHz / 200m
Extension de portée	Oui
Portée sonore (Volume)	100m (90dB)
Mélodies	8
Son	Commande de volume / Mode Sommeil et Silence / Sirène intérieure
Alarm Time (minutes)	2 (Internal Siren Mode)
Avertissements visuels	LED Indicator / Halo lumineux 8 couleurs / DEL clignotante
Couleurs des halos lumineux	Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow, White, Amber
Alimentation	Pile: 4 x LR14 (C) 1.5V - (not included)
Durée de vie (années) de la pile	5
Battery Features	Témoin de pile faible / Logement des piles facile à ouvrir
Option d'alimentation via micro USB	Optional external supply USB 5V 500mA
Maximum Device Capacity	6 x Bouton poussoir sans fil/Détecteur de mouvement sans fil/Détecteur d'ouverture sans fil pour porte et fenêtre
Factory Reset	Oui
Operating Temperature/Storage Temperature	0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Dimensions (mm) / Poids (gr)	126 (h) x 126 (l) x 41.8 (p) / 264 (gr)
Attaches	Supports / Cheville Rawl / Vis

Bouton poussoir sans fil

Couleur	Blanc
Wall mounted	Optional
Screwless mounting option (Sticky pads)	Oui
Fréquence / Portée sans fil*	868MHz / 200m
Avertissements visuels	DEL de confirmation
Alimentation	Pile: 1 x CR2032 (3V) - (included)
Durée de vie (années) de la pile	2
Battery Features	Témoin de pile faible / Logement des piles facile à ouvrir
Design du bouton poussoir	Paysage
Push Name Plate	Oui
Classe IP	IP55
Operating Temperature/Storage Temperature	-20°C to +50°C/-20°C to +60°C
Dimensions (mm) / Poids (gr)	30 (h) x 70 (l) x 16 (p) / 23.5 (gr)
Attaches	Supports / Cheville Rawl / Vis / Sticky Pads

Coffret

Code EAN	5004100967510
Dimensions du coffret (mm) / Poids (gr)	216 (h) x 150 (l) x 70 (p) / 525 (gr)
Quantité de coffrets standard	4

* Mesure effectuée dans des conditions de champ ouvert, les murs, plafonds et structures métalliques réduiront la portée maximale.