

Date

---

Name

---

Client

---

Project Name

---

Quote#

---



Type/Quantity

---

**MICRO REO X 92735**

**302 23 811 922**

[Lien web](#)



Forme/taille découpée: 46 mm

Profondeur 90 mm

d'encastrement:

Épaisseur de la surface min.5  
de montage:

Coloris disponibles: NOIR (302 23 811 922 B)  
BLANC (302 23 811 922 W)

NON ADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 2700K / 743lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-35°

EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Technics LED: Source lumineuse: 743 lm // 7 W // 111 lm/W  
Luminaire: 706 lm // 8 W // 86 lm/W

Classe: III

Poids: 0.2 KG

Niveau de protection: IP43/20

Distance minimale: indisp.

Options: LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, Consultez le manuel svp

[302 23 811 XXX HAND.pdf](#)


MICRO REO X 92735

302 23 811 922


### La compatibilité du plafond




**Béton**




**Béton + plâtre**



**Hourdis béton + plâtre**




**Dalle béton  
préfabriqué**



**Dalle béton  
préfabriqué + plâtre**


[Lien web / Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTOR 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIMS  
300 90 67

Nombre de luminaires: 2 / - / -


[Lien web / Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTOR 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1

Nombre de luminaires: 1


[Lien web / Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTOR 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5

Nombre de luminaires: 1


[Lien web / Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTOR 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL

Nombre de luminaires: 1


[Lien web / Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTOR 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  
300 48 350 WDL

Nombre de luminaires: 1


[Lien web / Fiche techn.](#)



LED POWER CONVERTOR 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Nombre de luminaires: 1

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8  
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 1

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W  
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 2(1)

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  
300 90 3112

110-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 2(2)

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8  
300 90 116

220-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 2->2

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W  
300 90 108

110-240V / 0|50-60Hz

Nombre de luminaires: 1(1)

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 3(3) / - / -

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0|50-60Hz

Nombre de luminaires: 2(1) / - / -

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 1(1) / - / -

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Nombre de luminaires: 2(1) / - / -

[Lien web / Fiche techn.](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 50-60Hz


Nombre de luminaires: 2 / - / -

Lien web / Fiche techn.




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124  
110-240V / 50-60Hz  
Nombre de luminaires: 2(2) / - / -

Lien web / Fiche techn.




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60  
110-240V / 50-60Hz  
Nombre de luminaires: 2(2) / - / -

Lien web / Fiche techn.




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63  
110-240V / 0|50-60Hz  
Nombre de luminaires: 3(3) / - / -

Lien web / Fiche techn.




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135  
220-240V / 50-60Hz  
Nombre de luminaires: 3->3 / - / -

Lien web / Fiche techn.



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134  
110-240V / 50-60Hz  
Nombre de luminaires: 5(5) / - / -

Lien web / Fiche techn.



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz  
Nombre de luminaires: 5(5) / - / -