

Interrupteur émetteur radio pour éclairages ou automatismes, ON/OFF, variation d'éclairage, scénario

Tyxia 2310 ● réf. 6351380



— Bénéfices consommateurs

Obtenez un va-et-vient sans travaux

Fixez ou collez votre interrupteur sur tout support (mur, meuble, céramique, bois...) et sans travaux

— Fonctions

Interrupteur 3 en 1, au choix :

- Commande 2 voies d'éclairages ou automatismes en marche/arrêt
- Commande 2 voies scénarios (ON/OFF, variation d'éclairage et position de volets roulants selon le type de récepteurs compatibles)
- Commande 1 voie de variation d'éclairage

Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé



+ Installateur

Installation facile et rapide, sans travaux

Idéal pour réaliser un va-et-vient sans interrupteur existant

Seul interrupteur TBTS recommandé dans les volumes 1/2/3 d'une salle d'eau

Caractéristiques techniques

Emetteur Tyxia 2310 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 80 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 11	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	40	Mode de pose	Saillie A visser A coller
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de voies automatisme	2
Nombre de récepteurs (Lien direct)	Illimité dans la limite de la portée radio de l'émetteur	Technologie de communication	X3D

